

Shanghai CET Electric Co., Ltd.

SHCET ELECTRIC

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
BA57-31



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Автоматические выключатели серии ВА57-31 предназначены для проведения электрического тока в нормальном режиме и отключения тока при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей. Выключатели серии ВА57-31 рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и постоянного тока до 220 В.

Производитель гарантирует соответствие выпускаемых автоматических выключатели стандартам **IEC60947-2**.

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Распакуйте выключатель и убедитесь в его комплектности.
2. Используя монтажные элементы крепления, закрепите выключатель на монтажную панель.
3. Подключите питание.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой отключите питание!

Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток, А	16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100
Напряжение, В	380/400
Частота сети, Гц	50/60
Отключающая способность	до 40 кА
Степень защиты	IP20
Наличие серебра, гр/полюс	16-63А - 1.87 80-100А - 6.8
Импульс. выдерж. напряжение	6
Макс.сечение проводов, мм ²	50
Общая износостойкость, циклов	25 000
Степень загрязнения	3
Диапазон рабочих температур	от -25 до +55

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием химически активных веществ.
- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации. А так же в случаях использования изделия не по назначению.
- В случаях нарушения параметров электропитания, в том числе вызванные неправильным расчетом мощности.
- В случаях использования сети питания, с не соответствующими требованиям изделия выходными параметрами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Проверять надежность токопроводящих контактов не реже одного раза в год.

Не допускается попадание влаги на выходные контакты и внутренние элементы прибора.

Подключение, регулировка и обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами.

ЗАПРЕЩЕНО! Подключение выключателя к поврежденной электропроводке!


При обнаружении неисправностей следует обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование выключателей допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светодиодных панелей от механических повреждений.

2. Хранение выключателей осуществляется в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°C до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Условия утилизации - **EN ISO 14001**

Средний срок службы - 10 лет.

Гарантийный срок хранения, в упаковке поставщика - 3 года.

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Организация _____

Подпись продавца _____

Импортер в Республике Беларусь

ООО "Элос", 220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2

www.shcet.by **www.elos-by.com**

Производитель Shanghai CET Electric Co., Ltd.

Room 916, #20, 8633Nong, Zhongchun Road, Shanghai